

REEMPLACEMENT d'une ancienne centrale GHOST par la série R (dôme rouge)

GHOST 650 CDH, CD, CL, C VV1

Vous pouvez placer une nouvelle centrale de la série R sur un ancien câblage sans devoir effectuer aucune modification à condition que le fil N° 5 ne soit pas raccordé à une sirène supplémentaire.

Dans ce cas, malgré le fait de placer une nouvelle centrale avec une coupure de 20 amps ne changera pas la puissance du relais. Si vous voulez utiliser toute la puissance de la coupure de 20 amps de la nouvelle version, il vous faudra, dès lors, modifier deux fils dans le câblage :

- rallonger le fil N° 9 pour devenir un fil de coupure supplémentaire & le coupler au fil N° 15
- utiliser le fil N° 5 pour devenir un fil de coupure supplémentaire et le coupler au fil N° 12

Remarque : en couplant le fil 15 avec le 9 ainsi que le 12 avec le 5, la coupure passe de 10 à 20 amps sur les nouvelles centrales. Un relais plus puissant a bien sur été rajouté sur le nouveau print.

GHOST 250 CDH VV2

Vous pouvez placer une nouvelle centrale de la série R sur un ancien câblage sans devoir effectuer aucune modification à condition que le fil N° 5 ne soit pas raccordé à une sirène supplémentaire.

Dans ce cas, malgré le fait de placer une nouvelle centrale avec une coupure de 20 amps ne changera pas la puissance du relais. Si vous voulez utiliser toute la puissance de la coupure de 20 amps de la nouvelle version, il vous faudra, dès lors, modifier deux fils dans le câblage :

- rallonger le fil N° 9 pour devenir un fil de coupure supplémentaire et le coupler au fil N° 15
- utiliser le fil N° 5 pour devenir un fil de coupure supplémentaire et le coupler au fil N° 12

La deuxième coupure de 10 amps ne change pas

Remarque : en couplant le fil 15 avec le 9 ainsi que le 12 avec le 5, la coupure passe de 10 à 20 amps sur les nouvelles centrales. Un relais plus puissant a bien sur été rajouté sur le print des nouvelles centrales.

A RETENIR

Un câblage non installé et bagué avec un ligature rouge convient à TOUTES les centrales de la nouvelle série R (dôme rouge). La différence par rapport à l'ancien faisceau de câbles ne concerne qu'un fil. Le 9 (fil d'antenne) qui passe de 17 cm à 200 cm (fil de coupure).

Si vous devez remonter une ancienne centrale et que vous n'avez de stock que des câblages bagués avec un colson rouge, vous devez impérativement sortir le fil N° 9 et le couper pour obtenir une longueur de 17 cm (fil d'antenne pour les anciennes centrales). N'oubliez pas de retirer le colson rouge pour éviter toutes erreurs.